

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ АБОНЕНТСКИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ (АПУ) К ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЕ С ЦИФРОВОЙ АДРЕСАЦИЕЙ

1) Варианты домофонов:

- Для самостоятельной установки и покупки домофонной трубки необходимо приобрести оборудование, удовлетворяющее нижеперечисленным условиям: трубки для цифровых систем домофонов. Например, LM-8 (d) LM-8 (k), LF-8 (d), LF-8(k) - производитель Laskotex Польша. МКП12-D - производитель Метаком Россия.
- Это наиболее распространенные, надёжные и проверенные модели переговорных устройств для домофонов с цифровой адресацией вызова. Возможно использовать трубки и других производителей с цифровой адресацией.
- По возможности не приобретайте китайские трубки, так как это ненадежное оборудование и могут происходить сбои в работе или выход из строя в кратчайшие сроки.

2) Варианты по установке домофонов:

1. Компания Маршал-1, выбранная на обслуживание системы домофонов, также может осуществить установку домофонов и видеодомофонов в квартирах жильцов. Стоимость установки выбранной модели домофона из перечня, предложенного Маршал-1 – 800 руб., приобретенного аппарата самим жителем – 1 000 руб., видеодомофона – 2 000 руб.
2. Любой житель может в соответствии с инструкциями в п.3 проложить сам проводку от стояка до квартиры, но для подключения к общедомовым сетям рекомендуется привлечь специализированную компанию. Такие услуги может оказать Маршал. В состав их услуг войдет:
 - программирование трубки;
 - подключение проводов к распаечной коробке, установленной в слаботочном стояке;
 - проверка работоспособности

Стоимость услуги составит – 500 руб.

3. Любой житель может привлечь любую специализированную компанию по установке домофона. В этом случае подключение к общедомовым сетям (стояку) производится СТРОГО в присутствии сотрудника УК. Заявка о дате и времени подключения должна быть подана в УК не менее чем за 2 рабочих дня.
4. Мы не рекомендуем жителям самостоятельно проводить подключение домофонной связи к общедомовой сети, т.к. при неумелом обращении может пострадать общедомовое имущество. Но если житель принял такое решение, то он ОБЯЗАН подключаться к общедомовому имуществу СТРОГО в присутствии сотрудника УК. Заявка о дате и времени подключения должна быть подана в УК не менее чем за 2 рабочих дня.

Все несанкционированные подключения будут отключены. В случае нанесения поломок/ущерба общедомовому имуществу, виновные лица будут установлены, ремонт будет производиться за их счет.

3) Инструкция по подключению переговорных устройств:

1. Произвести монтаж АПУ по месту установки в квартире;
2. Проложить двухжильный провод (ТРП 2х0,40) от места установки АПУ в квартире до слаботочного монтажного щитка расположенного в общем коридоре, и подключить провод к общедомовой системе домофонной связи СТРОГО в присутствии сотрудника УК;

3. Произвести подключение АПУ, строго соблюдая полярность (полярность указана на АПУ). Несоблюдение полярности приведет к выходу из строя всей общедомовой системы домофонной связи.
4. Установить в АПУ джамперами адрес абонента (номер квартиры) в соответствии с Инструкцией, прилагаемой к АПУ.
5. Проверить работоспособность АПУ в составе всей домофонной системы на предмет прохождения вызывного сигнала (вызова абонента), перехода АПУ в режим «разговор», и открытия подъездной двери от АПУ. Выполнение АПУ всех вышеуказанных функций свидетельствует о правильном подключении АПУ и его работоспособности в составе домофонной системы.